



Notice Lampe EXR1600RC (avec télécommande)

Caractéristiques techniques :

Lampe complètement étanche à la pluie et aux fortes projections d'eau IP67; Anodisation dure, usinage CNC;

Led : CREE XML2-U3 x2

Flux lumineux réel : 1600 lm

Driver: haute puissance, avec protection contre les surchauffes.

Autonomie : selon les batteries: 3h à pleine puissance avec les batteries 5000mAh, au-delà la puissance décroît avant coupure.

Important :

Protection thermique automatique : en cas de manque de ventilation, la lampe chauffe et réduit automatiquement sa puissance afin de protéger les Led (celles-ci se dégradent très vite en cas de température trop élevée); **Nous vous conseillons donc de réduire la puissance si vous vous déplacez lentement, sans quoi la lampe se mettra en protection le temps de revenir à une température acceptable.**

Mise en service :

Chargez la batterie avant utilisation, raccordez soigneusement les connecteurs lampe/batterie, en vissant correctement l'écrou pour assurer une bonne étanchéité de la connexion

Appuyer doucement et brièvement sur le bouton à l'arrière de la lampe pour allumer la lampe et choisir l'éclairage voulu par appuis successifs ;

Ne pas appuyer trop fort pour ne pas endommager l'interrupteur ;

La lampe dispose de 3 niveaux de puissance.

Indicateur de tension :

Le bouton de mise en service s'allume en vert lorsque la batterie est complètement chargée. La led devient orange en utilisation normale puis rouge lorsque la batterie est déchargée. L'intensité lumineuse décroît progressivement lorsque la batterie est déchargée.

Indicateur de tension :

Le bouton de mise en service s'allume en vert lorsque la batterie est raccordée. La led devient rouge en fin de batterie, puis clignotant rouge avant coupure.

Installation du support casque/frontale K Lamp:

Pour un usage en frontale :

passer le bandeau souple dans les fentes ouvertes du support, installer les clips de maintien de câble sur le côté gauche du bandeau ;

installer ensuite la lampe sur le support, passer le câble dans les clips, puis dans la boucle arrière du bandeau ;

Pour un usage vélo :

passer les sangles à loquet dans les fentes fermées du support, puis dans les trous de votre casque de vélo, les ressortir et les passer dans les loquets, centrer la lampe, tendre correctement les sangles et verrouiller les loquets. Ne pas trop tendre pour ne pas endommager le casque ni casser les loquets.

on veillera à centrer au maximum la lampe sur le casque pour un équilibre optimum, et le moins de gêne possible.

Précaution d'emploi :

Ne pas regarder directement le faisceau de la lampe, lumière intense et concentrée ; risques de lésions.

Ne pas immerger complètement les différents éléments du kit, la lampe et la batterie sont totalement étanches IP67 mais elles ne sont pas prévues pour résister à la pression de l'eau en immersion complète;

Recharger les batteries dans un endroit aéré et sûr sous surveillance constante;

A pleine puissance la lampe peut devenir très chaude, laisser refroidir avant de manipuler.

Ne pas ouvrir ni démonter la batterie, ne pas la mettre au feu ni l'approcher d'une source de chaleur intense, ne pas choquer, cela peut être dangereux.

Attention : pour une utilisation sur route on veillera à ne jamais éblouir les véhicules arrivant en sens inverse; il faut diriger le faisceau vers le bas et réduire la puissance

Concernant la batterie :

La batterie est constituée de 2 à 4 éléments Samsung Li-Ion, type 21700 ou 18650 avec circuit de protection à mosfet pour une protection optimale et ultra rapide contre tout les défauts de charge ou de décharge ; elle est enveloppée dans du caoutchouc afin de résister aux projections d'eau et à la pluie ;

Capacité : 3500, 5000 et 10 000mAh suivant l'option choisie;

Tension nominale: 8,4V

Durée de vie : 500 à 800 cycles.

Ne pas percer, ne pas choquer, ne pas endommager, ne pas charger avec un chargeur autre que celui fourni, ne pas exposer à des chaleurs trop importantes, ne pas laisser en plein soleil, ne jamais essayer de démonter même si elle ne fonctionne plus ou semble vide, RISQUE DE REACTION CHIMIQUE VIOLENTE OU D'EXPLOSION, RISQUE D'INCENDIE. Lorsque la batterie ne fonctionne plus : la déposer dans un container de recyclage dédié aux batteries Lithium (en déchetterie par exemple)

Comme toutes les batteries, il faut la charger dans un endroit sûr, ventilé et sous surveillance.

Ne pas utiliser la batterie immédiatement après la charge, la laisser reposer 15-20minutes ;

La batterie n'est livrée que partiellement chargée ; il faut la charger complètement avant la première utilisation ;

En cas de stockage long sans utilisation, chargez la batterie au tiers (environ 1h30 pour une 5000mAh) après l'avoir déchargée avec la lampe en mode minimum ; ne pas stocker longtemps vide ou complètement chargée, elle se dégraderait. Une fois hors d'usage, déposer la batterie dans un conteneur prévu à cet effet pour recyclage, ou nous la renvoyer.

Caractéristiques techniques de la lampe EXR1600 :

Poids lampe seule : 76g

Puissance Maximum 18W

Flux lumineux 1600lm

Étanche à la pluie et projections d'eau IP67, (résiste à une immersion brève)

Tension d'alimentation 7 à 9V DC

Dimensions : L 53x l 41 x H42 mm

Options et accessoires :

-embases adhésives pour casque intégral,

-support pour fixation cintre ou potence,

-câble rallonge.

-batteries supplémentaires ;

Garantie :

Nos produits sont contrôlés et conformes aux normes en vigueur ;

1- La garantie est de un an à partir de la date d'achat.

- 2- les pièces et produits défectueux seront remplacés ou réparés gratuitement, hors frais de ports de retour à la charge du client ;
- 3- Une preuve d'achat devra être présentée pour la prise en charge du produit défectueux ;
- 4- Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie :
 - A : dégâts causés par un mauvais usage, ou un usage autre que celui pour lequel le produit est conçu,
 - B : produits ayant été ouverts ou démontés par des personnes autres que nos services ;
 - C : dégâts dus à des circonstances exceptionnelles : incendie , inondation, etc...**

Carte de Garantie à retourner avec la lampe en cas de défaut :

(Joindre une copie de la facture d'achat)

Nom du produit / référence:

Nom de l'acheteur :

Téléphone :

Adresse :

Référence du produit :

Coordonnées du revendeur :

K-LAMP FRANCE
Impasse du Gouadaulau
64170 ARTIX



Mail : contactklampfr@free.fr